



CDSC



## Ditto Forensic FieldStation

### Adli Kopya Alma İstasyonu



#### ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Ditto Forensic FieldStation güçlü ve yüksek performanslı bir adli kopya alma ve adli bilişim cihazıdır.
- Adli bilişim soruşturmalarında kopya alma, e-keşif, veri çıkarımı ve analizi için kullanılır.



#### PAKET İÇERİĞİ

- AC adaptörü ve güç kablosu
- (3) Birleştirilmiş SAS / SATA'dan eSATA'ya + MiniFit güç kabloları
- IDE kablosu
- Eski güç kablosu
- Ethernet kablosu (RJ45)
- Eski-SATA güç adaptörü
- (2) eSATA kabloları
- (6) Velcro kablo sargısı
- SD kart (önceden yüklenmiş)
- Hızlı başlangıç Kılavuzu



#### ÜRÜN YETENEKLERİ

- Yerel, uzaktan veya ağ ortamında disk klonları ve adli kopyalar oluşturma
- VPN ile ağ veya direk cihaz üzerinden konfigürasyon
- Ditto Forensic FieldStation'a göre iki kat hızlı adli kopya alma
- SATA, eSATA, PATA ve USB 3.0/2.0 için yazma koruma desteği
- Aynı anda iki adli kopya alma imkânı
- Klon, DD, E01, L01 veri çıkartım formatları desteği
- MD5, SHA-1, MD5 + SHA-1, SHA-256, MD5+SHA-256 hash desteği
- Önceden ayarlı güvenli veri silme seçenekleri
- Pasif soğutma ve otomatik sıcaklık takibiyle koruma
- 3 yıllık garanti





## DITTO Adli Kopya Alma İstasyonu

| Ürün Adı                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Ditto DX Forensic FieldStation (Adli Kopya Alma İstasyonu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Ana Bilgisayar (G / Ç) Bağlantı Noktaları |  | (1) IDE / PATA - kaynak tarafı<br>(2) USB 2.0 - çevresel bağlantı için<br>(3) USB 3.0 - bir kaynak, iki hedef - 5 Gbps'ye kadar                                                                                                                                                               |  | (3) eSATA - bir kaynak, iki hedef - 6 Gb / sn'ye<br>(3) Gigabit (1000Base-T) Ethernet - bir kaynak, bir hedef, bir GUI erişimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                        |  |
| Desteklenen Sürücü Tipleri                |  | •PATA / IDE 2.5 "sürücüler (PATA Adaptör 25 ile)<br>•PATA / IDE 3.5<br>•SATA 2.5 " sürücüler<br>•SATA 3.5 " sürücüler<br>•iSCSI (ağa bağlı SCSI)<br>•SATA SSD (yarıiletken sürücüler)<br>•SAS 2.5 " sürücüler (SAS Genişletme Modülü ile)<br>•SAS 3.5 " sürücüler (SAS Genişletme Modülü ile) |  | •Hitachi 1.8 " sürücüler (PATA Adaptör 25 ile)<br>•Toshiba 1.8 " sürücüler (PATA Adaptör 18-TOSH ile)<br>•MacBook Air 2010 (SATA Adaptörü ile)<br>•MSATA (SATA Adaptörü ile)<br>•Mini PCIe PATA (PATA Adaptörlü mPCIe ile)<br>•Mini PCIe SATA (PATA Adaptörlü mPCIe ile)<br>•Mini PCIe USB (PATA Adaptörlü mPCIe ile)<br>•PCIe / NVMe (adaptörle birlikte)<br>•USB Sürücüleri (USB 3.0 / 2.0 / 1.1)<br>•USB kablosu ile USB sürücüler (USB 3.0 / 2.0 / 1.1)<br>•FireWire, FireWire kablosuyla sürücüler (FireWire Genişletme Modülüyle) |  |                                                        |  |
| SATA Hızı                                 |  | 6G                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | S.M.A.R.T. disk bilgi desteği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Evet                                                   |  |
| LED sayısı                                |  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Sesli alarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Evet                                                   |  |
| LED Açıklaması                            |  | Her veri bağlantısı için LED (bağlı olduğunda yanar) artı çalışma durumunu gösteren bir ışık çubuğu                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| LCD Ekran                                 |  | Dört yumuşak dokunuşlu menü gezinme düğmesi ile kontrol edilen dört satırlı arkadan aydınlatmalı LCD. Tarayıcı tabanlı Ditto arayüzü, doğrudan işlem, uzaktan işlem ve yönetim için izin verir.                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| LCD Bilgisi                               |  | 4 satır x 20 karakter genişlik                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| LCD Arka Işık                             |  | Evet (gizli aydınlatma kullanılarak arka aydınlatma devre dışı bırakılabilir)                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| Gizli Modu                                |  | Tüm aydınlatma devre dışı bırakılabilir (LED'ler / LCD). LCD gece görüş gözlüğü ile okunabilir.                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| Dolaşım Menüsü                            |  | LCD / tuşlu menü sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| Web yöneticisi arayüzü                    |  | Bir web tarayıcısından çalıştırılabilir                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| İşletim sistemi uyumluluğu                |  | Windows XP veya üzeri Mac OS X 10.4.x veya daha yüksek iOS Tabletler / telefonlar                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Android Tabletler / telefonlar, Linux'un son sürümleri |  |
| Tarayıcı Uyumluluğu                       |  | Internet Explorer, Firefox, Safari                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Chrome, Opera                                          |  |
| HPA/DCO algılama/raporlama                |  | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| HPA/DCO geçersiz kılma izni               |  | HPA / DCO'yu geçici veya kalıcı olarak geçersiz kılar                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| Fan                                       |  | Fansız tasarım                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tasarım materyali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tamamen alüminyum yapı                                 |  |
| Ortam nem aralığı                         |  | % 5 -% 95, yoğunlaşmaz                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Güç düğmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 durum: On / Off                                      |  |
| Güç girişi                                |  | 60W 12V 5A DC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Yazma koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Evet (kaynak taraf)                                    |  |
| Yazma koruma bağlantıları                 |  | eSATA (SATA), PATA / IDE, USB 3.0; Ditto Genişletme Modülleri veya sürücü adaptörleri ile desteklenen diğer giriş ve sürücü tipleri                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
| Silme modları                             |  | Partition Tablosu Silme, Hızlı Silme, Özel Silme, Normal Güvenli Silme, Geliştirilmiş Güvenli Silme, DoD Güvenli Silme, DoD Sanitize, NIST800-88, NIST800-88                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |

